



把发射器连接到电脑后会得到一个端口，打开测试工具选择相应端口，以默认波特率 9600 无校验打开端口。



文本输入框可以输入 24 个国标码字符，支持简体中文、英文、阿拉伯数字、标点符号。按住“Ctrl”键滑动鼠标滚轮，可以放大或缩小字体。

“定时发送”可以设置 5S、10S、20S、30S、60S，勾选自动发送后会按时间间隔重复自动发送信息。

“地址选项”可以设置成某个“主机地址”，这种情况下发出的信息，只有绑定了该“主机地址”的腕表才能接收到。



手表地址：

填写手表地址后，就可以给该地址的手表匹配主机及修改信道。

同步时间：

测试工具会自动实时获取电脑系统时间，点“写入时间”，就会把时间信息广播给所有腕表进行同步。

主机地址：

可以将 10 个主机地址及对应的编号写入“手表地址”所对应的手表。

手表信道：

可以给“手表地址”所对应的手表配置 110 个信道。